

# SHARP

# LC52X20E

LCD TV

Téléviseur couleur LCD 52" (132 cm) 16:9



1920 x 1080  
Full HD

Advanced  
Super  
View LCD

FREEZE  
Function

OPC  
Advanced

SLEEP  
TIMER

HDMI 1.3

TNT  
INTEGRÉE

450 cd/m<sup>2</sup>  
Bright

Wide Viewing  
Angle

Clear Voice  
System

Analog RGB  
for PC

Quick shoot

- TELEVISEUR LCD 16/9 (1920x1080)
- **TUNER TNT INTEGRE** => POUR RECEVOIR 18 CHAINES GRATUITES
- RATIO DE CONTRASTE EXCEPTIONNEL => 2 000 :1 (dalle); **10 000:1 (dynamique)**
- TEMPS DE REPONSE ULTRA RAPIDE => **4 ms**
- 3 ENTREES HDMI **1080P / 24 Hz** (version 1.3), entrée AV latérale et **sortie optique**
- BORDS FINS ET **DESIGN ULTRA PLAT**

Disponibilité : novembre 2007

|   |                   |
|---|-------------------|
| Diagonale d'écran                                 | 132 cm            |
| Format de l'écran                                 | 16:9              |
| Résolution (H x V)                                | 1920 x 1080       |
| Résolution entrée PC (HDMI)                       | 1920 x 1080       |
| Résolution (Nombre de pixels)                     | 6 220 800         |
| Luminosité (cd/m <sup>2</sup> )                   | 450               |
| Ratio de contraste statique / dynamique           | 2 000:1/ 10 000:1 |
| Angle de vision (horizontal/vertical)             | 176°/176°         |
| Temps de réponse                                  | 4 ms              |
| HD Ready / Full HD                                | - / -             |
| Conversion I/P avec circuit réducteur de bruit    | •                 |
| Revêtement Black TFT (Advanced Super View)        | •                 |
| Durée de vie de la lampe (heures)                 | 60,000            |
| Séparation Y/C                                    | 3D                |
| Circuit "Quick Shoot"                             | •                 |
| "Aquos Pixel System" I / II / III                 | - / - / •         |
| Circuit "Tru-D" / "Tru-D HD" / 100 Hz             | - / - / -         |
| Progressive scan                                  | •                 |
| <b>Système TV &amp; Systèmes Vidéo couleur</b>    |                   |
| PAL-B/G, PAL-D/K, PAL-I                           | • / • / •         |
| SECAM-LL', SECAM-B/G, SECAM-D/K                   | • / • / •         |
| Tuner TNT   | •                 |
| NTSC (système vidéo uniquement)                   | •                 |
| <b>Système Audio</b>                              |                   |
| Fonction Surround                                 | •                 |
| Contrôle automatique du volume                    | •                 |
| Fonction "voix claires"                           | •                 |
| Stéréo NICAM                                      | •                 |
| Amplificateur audio numérique*                    | 2 x 15 W *        |
| <b>Divers</b>                                     |                   |
| Système télétexte TOP/FLOF                        | • / •             |
| Fonction Image et texte (P.A.T)                   | •                 |
| Mémoire de textes (nombre de pages mémorisables)  | 2000              |
| Contrôle automatique du rétroéclairage (OPC)      | •                 |
| Timer arrêt                                       | •                 |
| Inversion de l'image Gauche-Droite/Haut-Bas       | - / -             |
| <b>Entrées</b>                                    |                   |
| Péritel   | 2                 |
| Entrée HDMI (HDCP)                                | 3                 |
| S-Vidéo   | •                 |
| Entrée composante / entrée composante via Sub-D15 | • / -             |
| Vidéo composite (cinch)                           | •                 |
| Audio (D/G)                                       | •                 |
| <b>Autres entrées/sorties</b>                     |                   |
| Informatique RVB (sub D-15)                       | •                 |
| Prise antenne (DIN.)                              | •                 |
| Sortie Casque (mini jack 3, 5 mm)                 | •                 |
| Sortie audio                                      | optique           |
| RS-232C   | •                 |
| <b>Généralités</b>                                |                   |
| Alimentation (adaptateur CA)                      | 220-240 V, 50 Hz  |
| Consommation (CA)                                 | 296 W             |
| Consommation en veille                            | 0,5 W             |
| Dimensions (L x H x P, mm) sans pied              | 1237 x 774 x 94,6 |
| Dimensions (L x H x P, mm) avec pied              | 1237 x 836 x 325  |
| Poids (avec pied)                                 | 33,5 Kg           |
| <b>Accessoires optionnels</b>                     |                   |
| Support mural fixe                                |                   |
| GENCOD 4974019-                                   | 563 923           |

## Points forts

- Panneau LCD «BLACK TFT» => **aucun reflet, même en pleine lumière**
- Technologie «ASV» => **large angle de vision horizontal et vertical (176°/176°)**
- Rétroéclairage à 4 longueurs d'onde => **un meilleur rendu de rouge et des couleurs chair.**
- Aquos Pixel System III => **une image plus définie, pas de saccades sur les travelling, plus de contraste, lissage des diagonales**
- Traitement vidéo 10 Bit => **pour une meilleure reproduction des palettes de couleurs**
- Entrée composante => **pour une meilleure qualité d'image avec une source DVD**
- Entrée VGA Sub-D15 => **pour connecter un PC**
- 3 entrées HDMI (1.3) compatibles 1080p
- Sortie optique numérique => **pour récupérer le son numérique de la TNT (Dolby Digital sur certaines chaînes)**
- Tuner TNT intégré => **Pour recevoir 18 chaînes gratuites**
- Grande luminosité 450 cd/m<sup>2</sup>
- Fort ratio de contraste : 2 000 :1 => **plus de détail sur les scènes sombres ou surexposées**
- «Quick Shoot» (temps de réponse : 4 ms) => **une parfaite fluidité sur les mouvements**
- Amplification numérique => **un son d'une grande pureté, même à fort niveau**
- Fonction Surround => **des effets surround, sans enceintes arrières**
- Fonction « Clear Voice » => **amélioration de l'intelligibilité sur les dialogues**
- Fonction « Auto volume control » => **régulation automatique du volume sonore entre pages de Pub et programmes**
- Capteur OPC => **contrôle automatique du rétro-éclairage en fonction de la luminosité ambiante**
- **Garantie SHARP => 2 ans sur site**